

Die Contrarioreihe

Xpresso

Beispiel eines Contrario Xpresso ausgestattet mit CD/USB Player und drahtlosen Funkempfänger.



Basis-Ausstattung

Verstärkerleistung	70 Watt / 4 Ohm - 100 Watt / 2 Ω
Netzbetrieb	AC 220v
Bleiakku	Integrierter Akku 9 Ah - 12 V Integriertes Ladegerät ermöglicht schnelles Aufladen
Betriebsdauer	3 -6 Stunden mittels Akku / unbegrenzt am Netz
Eingänge	2 MIC/Line Eingänge mit Lautstärkeregelung: 2 RCA Line Eingänge 1 symm. Mikrofoneingang 6.35 Klinke 1 symm. Mikrofoneingang + Phantomspeisung, 3-pol XLR Buchse Anschluss für externe 12 Volt Versorgung

3-fach Klangregelung Bässe, Mitten, Höhen

Ausgänge Laustärkeregelung (Master) erlaubt es Contrario Xpresso wie ein Mischpult zu arbeiten.
Line Ausgang RCA (post fader)
Lautsprecherausgang 6.3 Klinke

Mehr Information Tragegriff
Dimensionen: 53,5 x 27,5 x 28 cm
Gewicht: 13 kg
Schwarzer Flight case

Optionen

Drahtlosempfänger	2 UHF Drahtlosempfänger 16 F: SDR-6216M
Player	2 Player möglich, wählen Sie zwischen: CD/USB-Player: CD-456 Digital-Player: EM010PR Digital-Rekorder: EM020R Kassettenrekorder : K7-EX-ED950
Talk over	Voice priority für Handsender