

M-1002 et Q-1002

Emetteur Ceinture VHF et Micro Main VHF



Caractéristiques: M-1002

Réponse en fréquences	VHF High Band 160 - 260 MHz
Fréquences	1
Sortie puissance RF	< 30mW
Fausse Emission	> 40 dB below carrier
Gamme dynamique	> 110 dB
Ecran d'affichage	LED
T.H.D.	< 0.5%
Batteries	9V x 1
Autonomie	environ 16 heures (Alkaline)
Fonction recharge	-
Peak Deviation	± 15KHz
Antenne	Intégrée
Capsule micro	Dynamique/Condenseur
Dimensions	100(L) x 66(W) x 24(H) mm
Poids	90 g

Caractéristiques: Q-1002

Réponse en fréquences	VHF High Band 160 - 260 MHz
Fréquences	1
Sortie puissance RF	< 30mW
Fausse Emission	> 40 dB below carrier
Gamme dynamique	> 110 dB
Ecran d'affichage	LED
T.H.D.	< 0.5%
Batteries	9V x 1
Autonomie	environ 16 heures (Alkaline)
Charging Function	-
Peak Deviation	± 15KHz
Antenne	Intégrée
Capsule micro	Dynamique/Condenseur
Dimensions	Φ 46 x 240L mm
Poids	195 g